

## AUDIOPHONY ZONEAMP 4120 4-Zonen ELA Zentrale 4 x 120W RMS

Die 4-Zonen ELA-Zentrale besitzt **vier digitale 100V-Ausgänge mit je 120 Watt** Ausgangsleistung. Es stehen acht Eingänge zur Verfügung, die individuell mittels Zonenschalter auf vier Zonen geroutet werden können. Alle Eingänge besitzen Gainkontrolle um das Eingangssignal optimal anzupassen. Zur Kontrolle befinden sich auf Front LED Signal-Anzeigen. Die Eingänge 5-8 sind für Liniensignale wie CD/MP3-Player, Tuner etc. ausgelegt. Die Eingänge 1 - 4 bieten zusätzlich 3-Band Tonkontrolle, Sym. Mikrofon-Eingänge und **Phantomspannung**, damit ist auch der Anschluss von Kondensator-Mikrofonen möglich. Kanal 1 ist mit einer **Talk Over/Prioritäts-Schaltung** ausgestattet. Alle Eingangs- und Zonenpegel werden auf der Front via Fader eingestellt.

Die Zentrale bietet Vorhörmöglichkeit für die vier Zonen, die mittels Wahlschalter und Lautstärkereger über den **eingebauten Lautsprecher** der Zentrale abgehört werden können. Jeder Hauptausgang verfügt über 2-Band EQ, LED-Ausgangspegelanzeige und Mute-Schalter mit denen die Zonen stummgeschaltet werden können. Die **digitalen Class-D Endstufen** liefern 4 x 120W RMS an die 100V-Lautsprecherausgänge Anschluss via PHOENIX-Buchsen. Die 4 Ausgangs-Zonen sind mit je einem **Remote-Eingang für die optional** erhältlichen AUDIOPHONY WP1-Wandkontrolller ausgestattet.



**Technische Daten - Eingang 1** sym. Mic-Eingang oder Linieneingang, Mic-Eingang via XLR-F-Buchse mit Phantomspannung. Linieneingang via Stereo Jack-Buchse 6.3mm. Prioritätsschaltung, Pegelanpassung und 3-Fach EQ, LED-Signal/Peak Anzeige - **Eingang 2-4** sym. Mic-Eingang oder Linieneingang, Mic-Eingang via XLR-F-Buchse mit Phantomspannung. Linieneingang via Stereo Jack-Buchse 6.3mm. Prioritätsschaltung, Pegelanpassung und 3-Fach EQ, LED-Signal/Peak Anzeige - **Eingang 5-8** Linieneingang via Stereo Jack-Buchse 6.3mm oder Cinch-Buchsen. Pegelanpassung, LED-Signal/Peak Anzeige - **Master-Zonen 1-4** LED-Ausgangsanzeige, 2-Fach EQ. **ELA-Ausgänge** 4 x Class-D Amp à 120 Watt RMS/100V, Euroblock-Anschluss - Symmetrierte Linienausgänge - **Remote Inputs 1-4** Anschluss für optionale HPA WP-1 Wandkontrolller via RJ45 Ethernet-Kabel - 230VAC/50Hz, Masse 19"/2HE - B483mm x H88mm x T320mm - Gewicht 9kg.

**AUDIOPHONY ZONEAMP 4120**

**Code 326530**

### AUDIOPHONY WP1 WANDKONTROLLER (OPTION)

**Code 318922**



Der Wandkontroller ermöglicht Lautstärkekontrolle und Einspeisen eines Mic/Liniensignals direkt in die Zone und im Raum zu bedienen.

- Volumenkontrolle für Zone
- Die max. Lautstärke für die Zone wird am ZONEAMP eingestellt
- sym. Mikrofoneingang via XLR/F-Buchse
- Linien-Eingang für CD-Player, Beamer, Smartphone, Tablet via Cinchbuchsen
- Ein/Ausschalter für Übernahme der Zone



Spannungsversorgung und Audioübertragung WP1 zu Zentrale erfolgt über ein einzelnes Ethernet-Kabel. Weitere Verbindungen und Einstellungen sind nicht nötig!

### AUDIOPHONY MIC-DESK4 - SPRECHSTELLE (OPTION)

**Code 326535**

Sprechstelle mit Schwannenhalsmikrofon und integriertem Gong/Chime. Zonentasten für Durchsage in einzelne oder alle Zonen. Die Sprechstelle wird via Preamp/Mixer oder der Zentrale gespeist. Die Verbindung erfolgt via RJ45 Ethernetkabel.



**audiophony**  
EQUIPMENTS