1-Kanal UHF True Diversity Drahtlos-Set mit COUNTRYMAN i2 HighEnd Instrumenten-Mikrofon. Speziell für die Abnahme von Sax, Horn, Blas- und Brass-Instrumente. Zusammen mit dem i2-Instrumenten-Mikrofon und dem gut ausgestattetem JTS Drahtlos-System ist perfektes Miking, hochwertige Audioübertragung und sichere RF-Signalstabilität garantiert!

JTS 1-Kanal UHF True Diversity Drahtlos-Set mit Bodypack-Sender. Die neueste Generation wartet mit Features wie Frequenz Scan, Auto-Mute und patentierter ULTRASONIC REMOSET-U Synchronisation auf. Die neue Produktelinie ist Top verarbeitet, kompakt in den Abmassen und erscheint in modernem Look!

Die REMOSET-U-Funktion ermöglicht schnelle Abstimmung des Drahtlos-Systems. Dabei werden mit nur einem Knopfdruck Daten wie - Frequenz, Pegel und System-Einstellungen zwischen Taschensender und Empfänger automatisch synchronisiert!

COUNTRYMAN RU8011-CIS Set bestehend aus:
1 x COUNTRYMAN i2 Instrumenten-Mikrofon mit Kabel und Mini-XLR TA4F, Instrumentenhalterung, Clip, Windschutz, Transportetui. 1 x JTS RU8011DB 1-Kanal UHF Diversity Empfänger, 1 x JTS UHF Bodypack/Sender RU-G3TBH, 2 x UHF-Antennen, externes Netzteil, Bedienungsanleitung.

COUNTRYMAN I2 HighEnd INSTRUMENTEN-MIKROFON

COUNTRYMAN
THE CLEAREST SOUND
you will ever experience.

Das I2-Instrumenten-Mikrofon gibt den natürlichen und lebenden Sound des Instruments unverfälscht zu 100% wieder! Extrem linearer Frequenzgang, niedriges Eigenrauschen, schnelles Ansprechverhalten und die präzise Richtcharakteristik gepaart mit der spezifischen Instrumentenhalterung machen das "miking" perfekt.

Wahl zwischen vier Mikrofon-Charakteristiken!

O- Omni/Kugel, **B-** Bidirectional, **C-** Cardioid/Niere oder
H - Hypercardioid/Superniere.

JTS®
JUST TRUE SOUND

JTS RU8011DB 1-KANAL EMPFÄNGER/RECEIVER

Mit Hilfe der REMOSET ULTRASONIC Technologie synchronisieren Sie alle Einstellungen die am Empfänger vorgenommen wurden (Frequenz, Empfindlichkeit, Pegel usw.) direkt mit dem Bodypack-Sender!

Der Empfänger mit True Diversity PLL Synthesized Control garantiert mit zwei speziell abgestimmten λ1/2 Empfangsantennen zuverlässige Übertragung vom Sender zum Empfänger. Das Ausgangsvolumen kann direkt an der Front eingestellt werden. Eine Lock-Funktion verhindert unabsichtliches verstellen der Geräteeinstellungen.

Ein 19" Rack Adapter für bis zu 2 Empfangseinheiten ist als Option erhältlich.

JTS RU-G3TB UHF BODYPACK/SENDER

Kompakter Bodypack-Sender im edlen Aluminiumgehäuse mit externer Antenne und Gürtelclip. PLL Synthesized Control mit externer Antenne.

REMOSET-U-Funktion, Ein/Aus- und Mute-Schalter mit automatischer Abschaltung. Tasten und beleuchtetes Display für die Konfiguration von Frequenz, Kanal, Empfindlichkeit, RF-Sendeleistung und Auto-Power-Abschaltung.

Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display zeigt die wichtigsten Zustände wie Mute, Batteriezustand, Verbindungsstatus, Sendefrequenz/Kanal an. Eine Lock-Funktion verhindert unabsichtliches verstellen der Einstellungen. Im Lieferumfang ist eine Transportbox für den Taschensender enthalten.

OPTIONEN - JTS DR-900 Rack Adapter 19", JTS G3CH2 Dual-Ladestation/Charger (inkl. Akkus), JTS Antennen-Booster UB-900, JTS UDA-49 aktive- oder passive Richtantenne, JTS ANT-49 passive Rundstrahlantenne, JTS Splitter/Combiner.

Technische Daten und Ausstattung

COUNTRYMAN i2 HighEnd Instrumentenmikrofon

Omni/Kugelcharakteristik - Bidirectional
- Frequenzgang 20Hz - 20kHz
- Empfindlichkeit 1.4mV/Pascal
- Maximum Schalldruck 150dB

Direct/Nierencharakteristik - Hyperniere
- Frequenzgang 50Hz - 20kHz
- Empfindlichkeit 1.4mV/Pascal
- Maximum Schalldruck 150dB

Kabellänge 1.5m/schwarz mit Mini 4-Pol XLR-Stecker TA4F
Masse Mikrofonkörper B7mm x L10.5mm x H3.5mm

JTS RU-G3TB Bodypack/Taschensender

- PLL Synthesized Control Taschensender mit externer Antenne
- Sende-Empfangsbereich 534MHz - 570MHz, Bandbreite 36MHz
- Frequenz und Einstellungen Sender/Empfänger mit REMOSET-U
- Umschaltbare Sendeleistung (RF-Out) 10mW/50mW
- LCD-Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung
- Bedienelemente Power ON/OFF, Mute ON/OFF, Frequenz, Empfindlichkeit, Auto Power, Lock-Mode
- Betriebsspannung 3V (2 x Alkaline Batterien 1.5V/Typ AA/UM3 oder Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Slot-in Charging-System für optionale JTS Dual-Ladestation (nur für den Betrieb mit Akkus!)

JTS RU8011DB Empfänger/Receiver

- True Diversity PLL Synthesized Control UHF-Empfänger mit REMOSET-U Synchronisation
- Sende-Empfangsbereich 534MHz - 570MHz, Bandbreite 36MHz
- Empfangsmodus - Antennen Diversity A/B, Squelch mit Pilot-Ton und Noise Mute
- S/N >105dB(A), T.H.D: <0.6 % @ 1KHz, Empfindlichkeit -95dBm
- Frequenzbereich 50Hz - 16kHz (±2dB)
- LCD-Anzeige mit LED Hintergrundbeleuchtung. Anzeige von - Gruppe, Kanal, Frequenz, Batteriekapazität Sendeeinheit, Diversity A/B, AF- und RF-Pegelanzeigen, Mute, Frequenz Scan, Volumen.
- Bedienelemente/Funktionen - Power ON/OFF, Gruppe, Kanal, Frequenz, Mute, Key Lock, Volumen, ATT-Abschwächung, Frequenz-Scan
- Audio Ausgänge/Pegel - 1 x XLR/M-Buchse Audio-Ausgang symmetrisch, Pegel umschaltbar zwischen Line/Mic, 1 x Jackbuchse 6.3mm asymmetrisch -10dB
- Ausgangs-Impedanz 600Ω
- A/B Antennenanschluss via BNC inkl. 2 abgestimmten λ1/2 Antennen
- Phantomspeisung 12VDC/max. 100mA via BNC-Antennenanschluss für Aktive Antennen oder Booster
- Versorgungsspannung 12-15VDC/300mA inkl. Netzteil-Adapter
- Masse B212.3mm x H38.3mm x T144mm