R-4 RÉCEPTEUR 4-CANAUX UHF TRUE DIVERSITY Code 454660

Récepteur professionnel 4 canaux en true diversity dans un boîtier 19"/1U. La dernière génération est dotée de fonctionnalités exceptionnelles et d'une synchronisation REMOSET brevetée. La gamme de produits est traitée de manière optimale et présente un aspect moderne !La fonction REMOSET permet de régler facilement le système sans fil. Sur simple pression d'un bouton, les données telles que la fréquence, le niveau et les réglages du système sont automatiquement synchronisées du récepteur à l'émetteur ! Comme d'habitude, JTS offre un équipement de pointe avec une transmission audio et UHF fiable de l'émetteur au récepteur.

Le distributeur d'antenne intégré (distributeur/booster), les antennes BNC - et les prises de liaison/sortie IEC offrent un grand confort lors de l'installation et rendent l'ajout de récepteurs R-4 supplémentaires simple et facile !

Équipement et spécifications techniques récepteur JTS R-4

- Récepteur 4 canaux avec synchronisation PLL en diversité, diversité d'antenne A/B
- Fonction REMOSET brevetée - permet de transférer à l'émetteur la fréquence, la sensibilité, la coupure basse, la puissance d'émission et le verrouillage des touches. Jusqu'à quatre émetteurs peuvent être synchronisés en appuyant sur le bouton REMOSET.
- Écran LCD rétro-éclairé
- Alarme sur l'écran LCD en cas de perte du signal RF, activation de la mise en sourdine/Mute de l'émetteur, capacité de la batterie de l'émetteur trop faible
- Scan automatique/manuel
- Volume de sortie par canal directement via les touches d'accès sur le devant
- Tonalité pilote automatique et squelch/mute
- Le verrouillage des touches empêche tout ajustement involontaire des paramètres
- Distributeur d'antenne intégré (booster/distributeur) pour le fonctionnement simultané de jusqu'à dix récepteurs R4 avec seulement 2 antennes !
- Antenne et sortie IEC (lien) pour la mise en cascade de l'antenne et de l'alimentation électrique pour un confort d'installation maximal
- 2 antennes de réception spécialement accordées λ1/2

R-4TBM ÉMETTEUR DE POCHE Code 454665

Émetteur de poche compact dans un boîtier en aluminium robuste avec clip de ceinture. Fonction REMOSET, interrupteur marche/arrêt et muet avec arrêt automatique commutable. Touches et écran éclairé pour une configuration aisée des paramètres.

L'écran LCD rétroéclairé affiche les états les plus importants tels que l'état de la batterie, l'état de la connexion et la fréquence/le canal de transmission. Une fonction de verrouillage empêche tout ajustement involontaire des paramètres. Une boîte de transport pour l'émetteur de poche est incluse dans la livraison.

- Émetteur de poche à 1 canal True PLL Synthesized Control avec antenne externe
- Fréquence et réglages émetteur vers récepteur Auto, Manuel ou avec REMOSET
- Réponse en fréquence 50Hz - 18kHz,
- Sensibilité d'entrée, puissance d'émission RF réglable, arrêt automatique et mode de verrouillage commutables
- Bouton de mise en sourdine sur la face supérieure
- Affichage LCD éclairé (groupe/canal/fréquence, état de la batterie, RF)
- Alimentation électrique 2 x NiMH piles rechargeables ou alcalines 1,5V (type AA/UM3)
- Système de recharge à fente pour une double station de recharge optionnelle (pour le fonctionnement sur accu uniquement)
- Entrée via une prise mini XLR à 4 broches
- Dimensions H81mm x L 62mm x P23mm, poids 93gr.

JSS-4B MICROPHONE À MAIN DYNAMIQUE À CARACTÉRISTIQUE CARDIOÏDE Code 454661

Microphone à main UHF dynamique à caractéristique cardioïde, boîtier en aluminium robuste avec panier en acier et filtre anti-pop intégré, Conception du micro avec faible bruit de prise en main, faible bruit de structure et faible phénomène de Larsen. Parfait pour la transmission du chant ou de la parole.

Équipement et spécifications techniques JSS-4B microphone dynamique

- Microphone à main dynamique à caractéristique cardioïde
- Equipé de la capsule microphonique SAM-8WLN de haute qualité
- Gamme de fréquences audio 50Hz - 18kHz, pression sonore max. 148dB SPL
- Fonction de mise en veille et de mise en sourdine avec mise hors tension automatique activable
- Sensibilité réglable
- Filtre passe-bas commutable
- Puissance de transmission commutable
- Balayage automatique ou manuel des canaux/fréquences
- Affichage LCD rétro-éclairé indiquant la fréquence d'émission, le groupe/canal, la puissance RF, l'état de la batterie
- Alimentation2 x 1,5V-UM3/AA piles alcalines ou batteries rechargeables (non incluses)
- Durée de fonctionnement jusqu'à 25 heures avec des piles alcalines
- Système de recharge intégré pour une double station de recharge optionnelle

JSS-4A MICROPHONE À MAIN CONDENSATEUR À CARACTÉRISTIQUE CARDIOÏDE Code 454663

Microphone à main à condensateur UHF à caractéristique cardioïde. Equipé d'un diaphragme de micro TC-22 1/2" pouces plaqué or ! Boîtier robuste en aluminium noir avec panier en acier et filtre anti-pop intégré. Conception du micro avec faible bruit de prise en main, faible bruit de structure et faible phénomène de Larsen. Parfait pour la parole, le chant ou la prise d'instrument à courte distance.

Équipement et spécifications techniques JSS-4A microphone à condensateur

- Microphone « True Condenser » à caractéristique cardioïde
- TC-22 Capsule micro (diaphragme micro plaqué or 1/2")
- Gamme de fréquences audio 50Hz - 18kHz, pression sonore max. 140dB SPL
- Fonction de mise en veille et de mise en sourdine avec mise hors tension automatique activable
- Sensibilité du micro réglable, filtre passe-bas commutable, puissance de transmission commutable
- Balayage automatique ou manuel des canaux/fréquences
- Écran LCD rétroéclairé - affiche la fréquence, le groupe/canal, la puissance RF, l'état de la batterie
- Alimentation électrique 2 x 1,5V-UM3/AA Piles alcalines ou batteries rechargeables
- Durée de fonctionnement jusqu'à 25 heures avec des piles alcalines
- Système de recharge intégré pour la double station de recharge optionnelle (uniquement pour le fonctionnement avec des piles rechargeables !)

OPTION - Couleur «Light Gold»
JTS JSS-4AG Code 454664

JTS 214 MICROS SERRE-TÊTE À CARACTÉRISTIQUE OMNI OU CARDIOÏDE

Avec seulement 33 grammes, le bandeau en acier réglable et le mini col de cygne réglable, le microphone du casque peut être réglé et positionné de manière optimale en fonction du porteur. Le microphone offre une qualité sonore parfaite sans effet de proximité sur un large spectre de fréquences.



Le câble de l'oreillette peut être remplacé individuellement en cas de défaut.

Spécifications techniques

214-O Omni – Réponse en fréquence 60Hz - 15kHz, Sensibilité -60 ±3 dB (1mV), 0dB=1V/µbar @ 1kHz, Impédance 1.8 kOhm, pression acoustique max. 130dB

Direct/Cardioïde – Réponse en fréquence 100Hz - 18kHz, Sensibilité -60±3dB (1mV), 0dB=1V/µbar @ 1kHz, Impédance 1.8 kOhm, pression acoustique max. 120dB

214O4 Micro serre-tête à caractéristique omni, mini XLR 4-pôles Code 454351
214D4 Micro serre-tête à caractéristique cardioïde, mini XLR 4-pôles Code 454349

Le casque **peut bien sûr être combiné avec différents émetteurs d'autres fabricants !** Contactez-nous et dites-nous quel émetteur vous souhaitez combiner avec le casque. Nous serons heureux de vous aider !

JTS CM-304SPB FITNESS/GYM-HEADSET Code 454570

Micro serre-tête, qui a été développé spécialement pour le domaine d'instructeurs fitness et gymnastique. Le microphone à condensateur omnidirectionnel a une grande résistance à la sueur et à l'humidité. La conception ergonomique et le faible poids permettent un port sans fatigue.

Le câble interchangeable individuellement avec différentes configurations de prises rend le casque polyvalent, **même pour les émetteurs d'autres fabricants !**

Spécifications techniques JTS CM-304SP

- Microphone à condensateur à double perche
- Caractéristique omnidirectionnel
- Résistant à l'humidité
- Réponse en fréquence 50Hz - 20kHz, pression sonore max. 130dB
- Sensibilité -53±3 dB* (2,24mV) *0dB=1V /µbar
- Impédance 1,8 kOhm
- Raccordement vissé pour câble de raccordement
- Câble de connexion avec mini-XLR 4-pôles
- Protection anti-vent inclus
- Différentes versions de prises disponibles
- Disponible en 4 couleurs différentes

JTS CM-501HI MICROPHONE CRAVATTE Code 454357

Le microphone cravatte à condensateur cardioïde peut être facilement attaché à une chemise ou une cravate grâce à la pince du microphone.

Parfait pour les discours, les présentations, les marchéd. Grâce à la transmission sans fil du microphone au récepteur, l'orateur conserve une totale liberté de mouvement pendant la présentation.

Alimentation fantôme par l'émetteur de poche. Connexion via mini-XLR 4-pôles. Pour la transmission sans fil du microphone au système audio, un émetteur et un récepteur sont nécessaires !

Spécifications techniques – Micro à condensateur à caractéristique cardioïde, réponse en fréquence 100Hz - 15kHz, Sensibilité -54±3 dB* (2mV) *0dB=1V /µbar, pression acoustique max. 115dB, Impédance 3.7kOhm, poids 22gr.

COUNTRYMAN H6 Microphone serre-tête en caractéristiques Omni- ou Directionnel

Micro serre-tête avec une qualité sonore exceptionnelle associée à un confort de port parfait et sûr avec une visibilité minimale !
Le casque le plus filigrané au monde (!) est résistant à la sueur et imperméable jusqu'à 1m de profondeur. Grâce aux coudes flexibles et à la perche de microphone réglable, le microphone du bandeau est parfaitement adapté au porteur. La flèche peut être montée à gauche ou à droite. Avec son poids de seulement deux grammes et une capsule micro de 2,5 mm de diamètre, le casque est l'un des plus discrets et des plus légers de son genre.

Spécifications techniques Countryman H6

- Caractéristiques Omni ou Directionnel
- Réponse en fréquence Omni 20Hz - 20kHz, Direct 30Hz – 20kHz
- 3 différentes sensibilités – Parole – Parole/Chant – Chant fort
- 4 couleurs à choix – Chair – Tanné – Cocoa – Noir
- Pression acoustique selon sensibilité de 120dBA jusqu'à 145dBA
- Tension de fonctionnement 1-2V @ 500uA
- Fiche mini-XLR 4-pôles
- Poids 2 gr

COUNTRYMAN E6 Microphone oreillete haut-de-gamme

Les micros oreilletes COUNTRYMAN E6 se caractérisent par une qualité sonore exceptionnelle associée à un confort de port parfait pour une visibilité minimale. Ces fonctionnalités offrent la plus grande flexibilité pour toutes les applications vocales professionnelles et permettent une utilisation optimale pour la télévision, la diffusion, le théâtre, l'opéra, la formation, la présentation, les applications en direct et en studio. Avec un poids de seulement deux grammes ! et un diamètre de 2,5 mm, le E6 est le plus léger et le plus petit microphone à coude de son genre. Disponible en différentes configurations et couleurs !

Spécifications série E6 à caractéristique omni

- Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz
- 3 sensibilités
- Pression acoustique max. jusqu'à 140dB

Spécifications techniques série E6-Serie à caractéristique directionnel

- Réponse en fréquence 30Hz - 15kHz
- 3 sensibilités
- Pression acoustique max. jusqu'à 145dB



FITTING/ADAPTATEUR MA-935 – Code 454666 – adapté au micros main JSS-4 A/B. Adaptateur pour le montage de capsules micro d'autres fabricants comme **SENNHEISER**.

JSS-20 CH2 DUAL CHARGER - Chargeur pour 2 JTS G3TH micros à main ou émetteurs G3TB de poche

ANTENNES ACTIFS/PASSIFS DIRECTIONNELLES ET OMNIDIRECTIONNELLES

UDA-49A Code 454387 - Antenne directionnelle active, gain d'antenne jusqu'à 10dB. Booster d'antenne interne commutable 3dB/10dB. Peut également être utilisé avec des produits tiers si l'alimentation électrique à distance requise de 12 VDC est disponible. Deux antennes sont nécessaires pour un véritable système de diversité. Également disponible en version passive **UDA-49P**.

ANT-49 Code 454383 - L'antenne omnidirectionnelle passive peut être utilisée comme antenne d'émission ou de réception.

RTF-20U Code 454386 – Câbles BNC/BNC pour le montage frontal des antennes sur le récepteur R-4.

JTS UB-900i Code 454380 - Ensemble d'amplificateurs d'antenne actifs pour les systèmes en diversité véritable. Le booster d'antenne actif compense les pertes de signal causées par les répartiteurs d'antenne passifs ou les longs câbles entre le récepteur et l'antenne (compense une perte de câble d'environ 10 dB, ce qui équivaut à environ 25 mètres de câble coaxial RG58).

UA-948 Code 454385 - Le distributeur/booster d'antenne actif quadruple gère les signaux d'antenne entrants provenant d'un maximum de quatre récepteurs en True Diversity. Compense les pertes de signaux RF/split et fournit des sorties 12VDC supplémentaires pour alimenter les récepteurs. L'UA-948 crée un ordre parfait dans les systèmes UHF multicanaux montables en rack.

JTS USP-900 Répartiteur/combinateur d'antenne passif Code 454378 - L'USP-900 offre un moyen simple de réduire le nombre d'antennes pour les systèmes de réception ou de transmission sans fil. Le signal d'entrée de l'antenne est divisé en deux signaux de sortie de l'antenne. Étant donné que divers récepteurs transportent une tension continue par les entrées de l'antenne BNC et que la séparation peut avoir un effet négatif sur l'autre récepteur, le séparateur/combinateur est doté d'une fonction de verrouillage de la tension continue. Connecteurs IN/OUT BNC, impédance 50 Ohm. Deux USP-900 sont nécessaires pour un système de diversité!

JTS PT-RMS Contrôleur Mute avec telecommande Code 454364 - Convient à tous les émetteurs de poche JTS/SONIC avec connecteur mini XLR 4-pôles. Le contrôleur est mis en boucle entre l'émetteur de poche et le micro serre-tête ou le micro. Mise en sourdine manuelle du signal du microphone par l'intermédiaire de la télécommande/du commutateur de l'émetteur. L'unité distante peut être discrètement rangée dans une poche ou accrochée à une ceinture.

JTS MA-500 Code 454388 - Adaptateur pour la connexion câblée de microphones avec mini XLR 4 broches à une table de mixage. Entrée mini XLR/M à 4-pôles - Sortie via XLR à 3-pôles. L'alimentation fantôme du mixer passe.

JTS DR-900 Code 454355 - Adaptateur rack 19"/1U pour le montage de deux récepteurs dans une unité de hauteur. Appareils compatibles - JTS RU8011DB, JTS RU 8012DB, SONIC UHF-915, JTS SIEM-2T, JTS UR-816D.

JV SHORT CASE 3HE Code 324201 - Version flightcase court 19"/3U - flightcase court de 19 pouces avec 3 unités de hauteur. Idéal pour les appareils dont la profondeur d'installation est faible, comme les récepteurs sans fil, les effets, les égaliseurs, les processeurs DSP, les contrôleurs DMX, les lecteurs de CD ou les appareils multimédia.

Caisse en bois robuste en contreplaqué de 5 mm, profilés en aluminium tout autour, 4 fermetures papillon, poignée de transport, couvercle arrière/avant, compartiment pour des accessoires dans le couvercle arrière.

Profondeur d'installation sans couvercle 230 mm, avec couvercle jusqu'à 300 mm, dimensions extérieures L527 mm x P420 mm x H175 mm

Le système R-4 est disponible dans différentes combinaisons et adapté à vos souhaits. Nous sommes heureux de vous aider dans la composition, n'hésitez pas à nous contacter.