



Der kompakte Digital-3 USB Mixer von Audiophony bietet mit einem Mic-Eingang, drei Plattenspieler-Eingängen, drei Linien-Eingängen für CD, i-Pod- oder MP3-Player und zwei USB-A Full-Duplex-Ports, vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Der Mixer eignet sich daher optimal für Installationen in Club's, Bar's oder für die ambitionierte DJane oder den DJ. Ausstattung, Audioqualität und Preis überzeugen den Anwender auf Anhieb!

Über die beiden Full-Duplex USB-Ports, können Audiofiles direkt ab PC/MAC wiedergegeben werden. Der Computer erkennt den DIGITAL-3 Mixer als externe Soundkarte und akzeptiert WMA, WAV und MP3-Audio-Files. Keine Software- oder Treiber-Installation nötig.

Der DJ-Mic-Eingang verfügt über Gain, 2-fach-Tonkontrolle und automatische Talkover-Funktion. Alle Stereo-Eingänge sind mit Gain, 3-fach Tonkontrolle mit Cut-Funktion bis -26dB und Channel-Fader ausgestattet. Der Crossfader, die Vorhör-Funktion für alle Stereo-Eingänge (CUE/Master), ein Kopfhörerausgang und die Master-LED-Anzeige runden die Top-Ausstattung ab.



Anschlussmöglichkeiten Digital-3 USB Mixer

- 1 x DJ-Mic-Eingang mit Talkover-Funktion
- 3 x Phono/Plattenspieler-Eingänge
- 3 x Linien-Eingänge (i-Pod, CD- oder MP3Player)
- 2 x Full Duplex USB-A-Eingänge für PC/MAC



**audiophony**  
EQUIPMENTS

**Technische Daten**

- DJ-Mic-Eingang mit 2-Band EQ  $\pm 10\text{dB}$  Hi 10kHz/LOW 100Hz und zuschaltbarer Talkover-Funktion. Mono-Jackbuchse 6.35mm (asym/unbalanced), Eingangsempfindlichkeit 1mV/2.2kOhm
- Line/USB Eingänge mit 3-Band EQ Cut -26dB/+9dB Hi/MID/LOW, Cinch-Buchsen - Eingangsempfindlichkeit 250mV/20kOhm
- Phono-Eingänge (Plattenspieler) mit 3-Band EQ Cut -26dB/+9dB Hi/MID/LOW. Cinch-Buchsen, Eingangsempfindlichkeit 3mV/47kOhm
- USB-Ports - zwei Full-Duplex USB-A - akzeptiert MP3-WMA-WAV-Files
- Frequenzbereich 20Hz - 20kHz
- THD Distortion > 0.05%
- Masterausgang via Cinch-Buchsen - +18dB/100kOhm
- Kopfhörerausgang via Stereo-Jackbuchse 6.35mm - 1.6V/32 Ohm
- Betriebsspannung 9VAC/1000mA (inkl. externer Netzteiladapter)
- Masse/Gewicht H308mm x B254mm x T100mm - 3.4kg





# DIGITAL-3 MIXER DJ COMPACT USB

Le Mixer DJ Digital-3 USB compact d'Audiophony fournit avec une entrée micro, trois entrées platines, trois entrées ligne pour CD, i-Pod ou lecteur MP3 et deux ports USB-A full-duplex des options de connexion polyvalentes.

Le mixer est donc idéal pour les installations en clubs, bars ou pour le DJane ou le DJ ambitieux. L'équipement, la qualité audio et le prix convainquent immédiatement l'utilisateur!

Par les deux ports USB full duplex, les fichiers audio peuvent être lus directement à partir d'un PC/Mac. L'ordinateur reconnaît la console de mixage Digital-3 comme une carte son externe et accepte les fichiers audio WMA, WAV et MP3. Aucune installation de logiciel ou de pilote n'est nécessaire.

L'entrée micro DJ dispose du gain, du contrôle de tonalité 2-voies et de la fonction automatique de talkover. Toutes les entrées stéréo sont équipées du gain, du contrôle de tonalité 3-voies avec fonction Cut jusqu'à -26 dB et d'un curseur de canal. Le crossfader, la fonction de pré-écoute pour toutes les entrées stéréo (CUE/Master), une sortie casque et l'affichage Master LED complètent l'équipement de haut niveau.



### Possibilités de branchement Mixer Digital-3

- 1 Entrée DJ-Mic avec fonction Talkover
- 3 Entrées Phono/Platines
- 3 Entrées ligne (i-Pod, lecteur CD- ou MP3)
- 2 Entrées USB-A Full Duplex pour PC/Mac



### Spécifications techniques

- Entrée DJ-Mic - Prise Jack mono 6.35 mm - (asym/unbalanced) Sensibilité d'entrée 1mV/2.2kOhms EQ 2-bandes  $\pm 10$ dB Hi 10kHz/LOW 100Hz - Fonction Talkover commutable
- Entrées Ligne/USB - Prises RCA, Sensibilité d'entrée 250 mV/20 kOhms - EQ 3-bandes Cut -26 dB/+9 dB Hi/MID/LOW
- Entrées Phono (Platines) - Prises RCA, Sensibilité d'entrée 3 mV/47 kOhms - EQ 3-bandes Cut -26 dB/+9dB Hi/MID/LOW
- Ports USB USB-A Full-Duplex / accepte fichiers MP3-WMA-WAV
- Bande passante 20 Hz - 20 kHz
- Distorsion THD > 0.05%
- Sorties Master - Prises RCA - +18 dB/100 kOhms
- Sortie casque - Prise Jack stéréo 6.35 mm - 1.6V/32 Ohms
- Alimentation 9VAC/1000mA (Alimentation external inclus)
- Dimensions H308mm x L254mm x P100mm
- Poids 3.4 kg



Vertrieb/Distribution

www.sachermusic.ch