MAYTEL TELME Tourguide System

MAYTEL TOURGUIDE-SYSTEM - mit TELME steht Ihnen ein einfaches, kostengünstiges Moderations, Tourguide- und Personen-Führungs-System mit einem grossen Anwendungsbereich zur Verfügung. Unabhängig in welchem Umfeld Sie sich befinden - ob im Museum, Kirche, Zoo, Bus/Schiff-Rundfahrt, Industrie/Werks- oder Stadt-Führung mit geräuschvoller Umgebung - der Sprecher kann frei und entspannt moderieren während die Zuhörer der Moderation zuhören und die gute Sprachverständlichkeit, einfache Bedienung und den hohen Tragekomfort schätzen.

Das System nutzt für die Übertragung das ISM 2.4GHz Frequenzband, ist weltweit nutzbar und konzessionsfrei! Die Reichweite beträgt bis zu 80 Meter. Die 40 frei konfigurierbaren Frequenz-Gruppen eignen sich für simultane Moderation in mehreren Sprachen oder gleichzeitige Führung mehrerer Gruppen zu unterschiedlichen Themen.

TELME-Serie - ausgestattet mit Li-Ion-Akku mit bis zu 15h Betriebsdauer, Ein/Ausschalter, beleuchtetes LC-Display mit Anzeige von Volumen, Gruppe, Sende/Empfangsstärke. Tasten für Volumen und Gruppenzuweisung. Anschluss von Kopfhörer oder Mikrofon via Mini Jack-Buchsen. Das Mikrofon zur Sendeeinheit und ein InEar-Kopfhörer zum Empfänger sind im Lieferumfang enthalten. Die Geräte sind komfortabel mit dem Gurt-Clip oder Umhänge-Band zu tragen. Masse H87mm x B50mm x T14mm, Gewicht 62 Gramm.

Die Sende/Empfangsgeräte können mit jedem 5V/USB Smartphone-Ladegerät geladen werden. Ein USB-Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Optional sind diverse Ladestationen für bis zu 40 Geräte, Headset- oder Lavalier-Mikrofone, Transporttaschen und weiteres Zubehör erhältlich.

Für eine drahtlose Übertragung wird jeweils eine TELME-T Sende- und eine TELME-R Empfangseinheit benötigt. Es können beliebig viele TELME-R Empfänger mit einer Sende-Einheit betrieben werden.

TELME-T Sender/Transmitter Code 520005

Die Tourguide-Sendeeinheit ermöglicht dem Personenführer, die Sprach-Informationen den Zuhörern drahtlos via Empfänger und Kopfhörer bis zu einer Distanz von 80 Metern direkt in das Ohr zu übertragen. Das Einspielen von Audio/Musik via Smartphone ist ebenfalls möglich.

Technische Daten und Lieferumfang TELME-T Sender/Transmitter

- Frequenz ISM 2.4GHz, FSK-Modulation, Voice Codec 16bit/24kHz, 40 Gruppen
- Sendeleistung 100mW, Sende-Reichweite bis zu 80 Meter
- Lithium-Ion Akku 3.7V/1100mA, Betriebsdauer bis zu 12h
- Bedienelemente - Ein/Ausschalter, Gruppenwahl, Volumenkontrolle für Mikrofon
- Mikrofon-Anschluss via Mini Jack-Buchse 3.5mm
- Zubehör - Aufsteckmikrofon, Hals/Tragband, Gurt-Clip, USB-Ladekabel

Option Headset-Mikrofon zu TELME-T

TELME-R Empfänger/Receiver Code 520006

Der einfach zu bedienende Empfänger zeichnet sich durch gute Sprachverständlichkeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform aus. Inklusive InEar-Kopfhörer (kompatibel mit iPhone- und handelsüblichen Kopfhörern).

Technische Daten und Lieferumfang TELME-R Empfänger/Receiver

- Frequenz ISM 2.4GHz, FSK-Modulation, Voice Codec 16bit/24kHz, 40 Gruppen
- Lithium-Ion Akku 3.7V/1100mA, Betriebsdauer bis zu 15h
- Bedienelemente - Ein/Ausschalter, Gruppenwahl, Volumenkontrolle für Kopfhörer
- Kopfhörer-Anschluss via Mini Jack-Buchse 3.5mm
- Zubehör - InEar-Kopfhörer, Hals/Tragband, Gurt-Clip, USB-Ladekabel

Option Dual-Ladestation

MAYTEL *TOURGUIDE UND MODERATIONS-SYSTEME*

MAYTEL Système pour visite guidée - met à votre disposition un système pour modération et visite guidée unidirectionnel, simple et économique avec un large éventail d'applications. Quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes - que ce soit dans un musée, une église, un zoo, une croisière, une visite d'industrie ou un tour de ville avec un environnement bruyant – l'orateur peut modérer de façon libre et détendue pendant que le public écoutent le discours et apprécient la bonne intelligibilité de la parole, la facilité d'utilisation et le confort élevé.

Le système utilise la bande de fréquence de 2,4 GHz pour la transmission et la réception et est exempté de concession! La portée est jusqu'à 80 mètres. Les 40 groupes de fréquences librement configurables conviennent également à la modération multilingue simultanée ou au guidage simultané de plusieurs groupes proches les uns des autres sur différents thèmes.

Série TELME – équipé d'un accu lithium-ion avec une durée de fonctionnement jusqu'à 15h, commutateur marche/arrêt, écran LCD rétroéclairé avec affichages de volume, groupe, puissance signal TX/RX. Touches pour contrôle de volume et choix de groupe. Connexion de casque ou micro par prises Jack mini. Le micro pour l'émetteur et casque intra-auriculaire pour le récepteur sont inclus dans la livraison. Les appareils sont confortables à porter avec le clip ceinture inclus ou le tour de cou. Dimensions H87mm x L50mm x P14mm, poids 62 gr.

Les appareils peuvent être rechargés avec n'importe quel chargeur USB 5V de smartphone standard. La livraison comprend un câble de charge USB. En option, différentes stations de recharge pour jusqu'à 40 appareils, micros serre-tête ou lavalier, des sacs de transport et d'autres accessoires sont disponibles.

Pour une transmission sans fil, un émetteur TELME-T et un récepteur TELME-R sont requis. N'importe quel nombre de récepteurs peuvent être combinés avec un émetteur.

TELME-T Émetteur Code 520005

L'émetteur pour visite guidé permet au guide de transmettre sans fil les informations vocales aux auditeurs via le récepteur et le casque jusqu'à une distance de 80 mètres directement dans l'oreille. La transmission d'audio / musique via smartphone est également possible.

Spécifications techniques et contenu de l'emballage TELME-R émetteur

- Fréquence ISM 2.4GHz, modulation FSK, Voice Codec 16bit/24kHz, 40 groupes
- Puissance d'émission 100mW, portée jusqu'à 80 mètres
- Accu lithium-ion 3.7V/1100mA, durée de fonctionnement jusqu'à 12h
- Éléments de commande – interrupteur marche/arrêt, choix de groupe, volume pour micro
- Connexion micro par prise mini Jack 3.5mm
- Accessoires – Micro enfichable, tour de cou, clip ceinture, câble de charge USB

Option micro serre-tête TELME-T

TELME-R Récepteur Code 520006

Le récepteur se caractérise par une bonne intelligibilité de la parole, une facilité d'utilisation, un poids réduit et un design compact. Casque intra-auriculaire fourni (compatible avec iPhone et smartphones commercialement)

Spécifications techniques et contenu de l'emballage TELME-R Récepteur

- Fréquence ISM 2.4GHz, modulation FSK, Voice Codec 16bit/24kHz, 40 groupes
- Accu lithium-ion 3.7V/1100mA, durée de fonctionnement jusqu'à 12h
- Commandes – interrupteur marche/arrêt, choix de groupe, volume casque
- Prise casque mini Jack 3.5mm
- Contient – casque intra-auriculaire, tour de cou, clip ceinture, câble de charge USB

Station de charge double en option

MAYTEL *SYSTÈMES DE TOUR GUIDÉ ET MODÉRATIONS*